

FPA-REMOTE-GATEWAY Brána zabezpečené sítě

www.boschsecurity.com



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Vysoce zabezpečené připojení k Remote Services
- ▶ Zkušební licence pro všechny Remote Services
- ▶ Ethernetové připojení typu plug-and-play k systémům FPA-5000 a FPA-1200
- ▶ Předem nakonfigurované nastavení umožňující Remote Services

Tato zabezpečená síťová brána poskytuje maximálně bezpečné internetové připojení k systémům FPA-5000/FPA-1200.

Je předem nakonfigurována, aby umožňovala Remote Services připojení typu plug-and-play k ethernetovému portu FPA-5000/FPA-1200. Při první registraci ústředny EPS na vzdáleném portálu Bosch prostřednictvím zabezpečené síťové brány je k vytvořena nová zkušební licence pro všechny Remote Services (Remote Connect, Remote Alert a Remote Maintenance) a přiřazena k účtu systémového integrátora, kde musí být aktivována pro konkrétní systém FPA-5000/FPA-1200.

Přehled systému

Remote Services nabízí systémovým integrátorům tři služby:

Remote Alert

Aktivujete-li službu Remote Alert, předává systém FPA-5000/FPA-1200 relevantní informace o stavu a událostech (například informace o poplachu nebo poruchách) portálu Remote Portal společnosti Bosch. V případě neočekávané události může být informace o poplachu například doručena technikovi ve formě SMS zprávy nebo e-mailu, tak aby mohly být neprodleně zahájeny příslušné úkony.

Kromě odesílání oznámení jsou všechny události exportované sítě systému FPA-5000/FPA-1200 ukládány na portál Remote Portal společnosti Bosch. Takto shromážděné informace mohou být zpracovávány a analyzovány, aby bylo možné předem zjistit možné závady v síti systému FPA-5000/FPA-1200.

Remote Connect

V případě Remote Connect jsou k dispozici všechny funkce údržby a servisu kompatibilní se vzdáleným programovacím softwarem FSP-5000-RPS pro systém FPA-5000/1200.

Remote Maintenance

Je-li aktivována vlastnost Remote Maintenance, lze pomocí Remote Portal provést revizi hlásiče a prvku LSN. Data příslušných zařízení LSN a modulů FPA-5000/FPA-1200 jsou navíc shromažďována a odesílána na portál Remote Portal společnosti Bosch, kde je lze analyzovat, aby zákazníkům mohly být nabídnuty preventivní služby.

Funkce

Toto zařízení je předem nakonfigurováno pouze pro použití s Remote Services, a jeho funkce je proto omezena, aby bylo zajištěno maximálně bezpečné připojení vzdálených služeb Bosch Remote Services.

Hardwarové specifikace základního systému

- Energeticky účinná architektura procesoru MIPS bez ventilátorů.
- 128 MB RAM
- Gigabit-WAN-Port (10/100/1 000 Mbit/s)
- 1 indikátor napájení LED
- 9 indikátorů LED pro zobrazení dalších informací o stavu

V případě kompletní obnovy výchozího nastavení pomocí tlačítka pro obnovu výchozího nastavení na předním krytu jsou funkce Remote Services trvale odstraněny. Secure Network Gateway již nelze použít nebo nakonfigurovat pro Remote Services společně s FPA-5000/FPA-1200. Dříve omezená funkčnost hardwaru je však nyní k dispozici pro použití bez FPA-5000/FPA-1200 Remote Services. Podrobný popis funkcí naleznete na adrese:
<https://www.tdt.de>

Dodané součásti

Množství	Součást
1	Zabezpečená síťová brána FPA-REMOTE-GATEWAY
1	Sada napájení

Technické specifikace

Kryt:	stabilní kovový kryt, volitelně s kolejnicovou sponou dle DIN
Rozměry:	185 × 33 × 155 mm (š × v × h)

Hmotnost:	cca 860 g
Provozní teplota:	-5 °C / +55 °C
Vlhkost:	85 % (bez kondenzace)
Vstupní napětí:	9–30 V stejn.
Napájení:	12 V, 1 A
Příkon:	cca 5 W

Objednací informace**FPA-REMOTE-GATEWAY Brána zabezpečené sítě**

Předem nakonfigurováno Secure Network Gateway pro vysoce zabezpečené ethernetové připojení typu plug-and-play k systémům FPA-5000 / FPA-1200 MPC s připojenou zkušební licenci pro Remote Services (Remote Connect, Remote Alert, Remote Maintenance).

Objednací číslo **FPA-REMOTE-GATEWAY**

zastoupená:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com